
PROJEKT WEJŚCIA TRX BY SP2JQR



UWAGI :

- trafo Tr3 można nawinąć na 2 sposoby:
1. L1 na środkowej kolumnie (dokładnie jak w Mini Yes),
2. Po 2 zwoje na każdym uzwojeniu i połączyć równolegle (jak w CDG2000)

Rdzenie FT 50-43 :

Tr 0 - 8 zwojów drut fi 0,27*
Tr 1 - 2 x 8 DNE fi 0,27 bifilarnie
Tr 2 - 2 x (2 x 9) DNE fi 0,27
Tr 4 - 2 x 9 DNE fi 0,3 (można pominąć ten transformator jeśli uda się dopasować bezpośrednio)

Rdzeń BN 43-202 :

Tr 3 - 2 x (2 x 9) DNE 0,27
(L1 - 2 zwoje (2 x 2 zw*) DNE 0,27